

Nome do produto:

Condensador monofásico 6,66kVAr Ducati

Imagem do produto:

Referência:

Reference: 02.03.02.TR.450.0666



Curta descrição:

Estes condensadores são utilizados para a correção da energia reativa em instalações com elevado nível de perturbações harmónicas.

Elevada durabilidade.

Para instalações eléctricas com elevado conteúdo harmónico <60% THDi.

Descrição do produto:

Potência (kVAr) 6,66 Capacidade (uF) 104,7uF Referência Ducati 416.53.3350 Dimensões (mm) Ø60 x 165 Tensão nominal (Volts) 450V Frequência (Hz) 50/60Hz Poluição harmónica da rede (THDi) inferior a 60% THDi Corpo Alumínio Esclarecimento de dúvidas Tel: 91 869 72 76 ou energia@luminalite.pt Tolerância (%) -5% +10% Perda dielétrica inferior a 0,2W/kVAr Altitude máxima (m) 2000 metros Serviço Contínuo Fixação Parafuso M12 Max dV/dt inferior a 100V/us Resistência de carga Não incluída Tensão de prova entre terminais 2,15Unx2s Classe térmica -25/D (55º) Conectores 2 terminais faston Corrente máx. admissível 200In Vida útil Mais de 110 000 horas Condensadores dotados de um dispositivo de sobrepressão de acordo com a EN 60831-1/2. Utilizam o novo filme PPMh. Possuem

envólucro metálico e são impregnados a resina. Esta série de condensadores equipa a quase totalidade das baterias Ducati. Vida útil desta série de condensadores ($\geq 110.000h$ em regime 25/D). Estes condensadores utilizam-se para a correção do fator de potência em instalações com elevado nível de perturbações harmónicas. Não contém substâncias tóxicas (livre de PCB), fabricado em polipropileno com auto regeneração. Equipados com um dispositivo de sobrepressão. Elevada durabilidade. Redes elétricas com alto conteúdo harmónico $< 60\%THDi$

Características:

Opções:

Galeria de imagens:

